

Bushnell®

CORE[®]DS
DUAL SENSOR
THE DIFFERENCE IS NIGHT AND DAY

極速高畫質雙感應器紅外線自動相機

3000萬畫素 No-Glow 無光型

Model # : 119977C

操作說明



感謝您購買 Bushnell 倍視能 Core DS 系列紅外線自動相機，此為高品質且精密的戶外電子產品，為發揮本產品的最大功能與最佳使用效果，請先閱讀此操作手冊。

Bushnell 倍視能 建議使用8顆3號 (AA) Energizer 勁量鋰電池，以確保最長的電池壽命。電池類型不得混用，需全部使用鋰電池或全部使用鹼性電池，亦不得混用新、舊電池。不推薦使用 NiMh 可充電電池，因為它們產生的較低電壓會導致操作問題。

Bushnell 倍視能 建議使用 SanDisk Class 6 等級或更快的 SDHC 記憶卡，最高容量支援至 32GB。



1. 打開機身右側的門鎖後，您會看到電池室釋放鍵，按下後電池室將從相機底部彈出。取出電池室並依照極性正確裝入6顆3號 (AA) 電池。
2. 相機的電源開關處於 OFF 位置時，裝入 SD 記憶卡（請勿在電源開關處於 ON 位置時插入或取出 SD 卡），支援至 32GB 容量的 SD 和 SDHC 記憶卡。如果您要使用 1280x720 或 1920x1080 影片尺寸，建議使用高速 SD 卡（SanDisk® SDHC 等級 6 或更高）。第一次於本產品使用該 SD 記憶卡時或該記憶卡已儲存其他裝置之檔案，建議模式切換至 Setup，進入選單並進行 Format 格式化，避免儲存檔案錯亂。
3. 安裝完電池與記憶卡，即可將本產品帶到戶外使用。透過樹木綁帶安裝至樹幹上，或安裝三腳架放置於地面。將電源切換至 ON，即開始進行拍攝/錄影；切換至 Setup 可進行細部設定；切換至 OFF 為關機。

選單內容 (粗體為預設值)

項目	設定選項	描述
Set Clock 時間設定	(Set)	上、下鍵變更數值；左、右鍵變更項目。24小時制。
Mode 拍攝模式	Camera / Video / Hybrid 拍照 / 錄影 / 混合	選擇觸發時相機進行的拍攝模式。 Hybrid混合模式在觸發時為先拍照後錄影。
Image Size 照片解析度	3MP / 8MP / 24MP / 30MP	靜態照片畫素，最高為3000萬畫素，預設值為300萬畫素。
Capture Number 照片數量	1 Photo / 2 Photo / 3 Photo / 4 Photo / 5 Photo 1張 / 2張 / 3張 / 4張 / 5張	在照片模式下每次觸發所拍攝的照片數量，此處設定亦適用於 Field Scan 視場掃描的照片模式。 (若間隔時間設定為1秒，照片數量設定2張或3張，仍只拍攝1張照片)
Video Size 影片解析度	1920x1080 60FPS / 1920x1080 / 1280x720 / 640x360	使用 SDHC高速記憶卡才能選擇 1280x720 以上的解析度。640x360 為 16:9 寬螢幕比例
Video Length 影片長度	10S (5S~60S)	錄製影片長度。預設每段影片長度為10秒鐘，可選擇5秒~60秒。
Interval 間隔時間	10S (1S~60M)	相機拍攝後到下一次拍攝的恢復時間，可選擇1秒~60分鐘。(1分鐘~60分鐘為每分鐘/格，1秒~59秒為每秒/格) 間隔時間設置越短，則越耗電。

選單內容 (粗體為預設值)

項目	設定選項	描述
Format 格式化	Execute -> No / Yes 執行 -> 否 / 是	執行格式化後將刪除SD記憶卡內的所有檔案。若記憶卡原先用於其他裝置，建議使用前先進行格式化。
Time Stamp 日期標記	On / Off	開啟後將在照片/影片檔案上標記拍攝當下的日期、時間、溫度、月相、相機名稱。
Video Sound 影片聲音	On / Off	預設錄製影片時會同時錄製環境音，可於此處開啟/關閉此功能。
Sensor Level 感測器靈敏度	Auto / Low / Normal / High 自動 / 低 / 中等 / 高	感測器是依照動物體溫所發出的紅外線熱進行感測。當環境溫度較高時，感測器會較難辨識，導致由環境溫度而觸發。 環境溫度高時，可設定「High」 環境溫度低時，可設定「Low」 預設值為「Auto」自動，會隨著環境溫動變化改變靈敏度。
Camera Mode 拍攝場景	24 Hrs / Day / Night 24小時 / 白天 / 夜晚	可設定拍照/錄影的作用時間。藉由環境光線感測器確保所處場景為白天或夜晚。此處設定將優先於Field Scan視場掃描的設定。
Default Set 還原預設值	Cancel / Execute 取消 / 執行	選擇「執行」，再按OK鍵，可將參數設置恢復至原始預設值。